

## Karta GV-1480 Combo



## Specyfikacja

Rodzaje wejść	DB15 x 2 (video) DB9 x 2 (audio)
Ilość wejść Video	16 kamer
Ilość wejść Audio	16 kanałów
Wyście TV	RCA x 1
Prędkość nagrywania	480 fps (NTSC), 400 fps (PAL)
Prędkość wyświetlania	480 fps (NTSC), 400 fps (PAL)
Rozdzielczość obrazu	NTSC: 720 x 480, 720 x 480 De-interlace, 720 x 240, 640 x 480, 640 x 480 De-interlace, 640 x 240, 320 x 240 PAL: 720 x 576, 720 x 576 De-interlace, 720 x 288, 640 x 480, 640 x 480 De-interlace, 640 x 240, 320 x 240
Typ kompresji	MPEG4, Wavelet, GeoMPEG-4, Geo H264, Geo Mpeg4 ASP
Tryby nagrywania	Ciągły, detekcja ruchu, harmonogram, monitorowanie we/wy
Funkcje sieciowe	TCP / IP, LAN, WAN, Internet, Modem, ISDN
Wsparcie dla karty GVNet/IO	Tak
Wsparcie dla karty GV-A16	Nie
Wymiary	195 (W) x 100 (H) mm
Instrukcja instalacji	Tak
Dodatkowe informacje:	Brak wsparcia dla płyt głównych z chipsetem VIA

## Wymagania systemowe

System operacyjny	Windows 2000 / Windows XP / Windows Server 2003 / Windows Vista (oprogramowanie w wersji od 8.12)
Procesor	Pentium 4 2.8 Ghz , 800 MHz FSB (minimum)
Pamięć RAM	2 x 256 MB dual DDR400 SDRAM (minimum)
Dysk twardy	250 GB (zalecane)
Karta graficzna	ATI Radeon 9550 (zalecana) lub nowsza
DirectX	9 lub nowszy